

ООО «Русинжгрупп», г. Москва,
ул. Авиамоторная д.73 А, стр.7
тел. (495) 626-88-80, (495) 517-76-43
mail: generatorplus@mail.ru;
sales@russian-engineering.ru
www.generator1.ru



Russian
Engineering
Group

14 кВт



Все генераторы серии **«ARCTIC»** оборудованы программируемой системой зимней работы, что позволяет использовать генераторы данной серии в суровых климатических условиях, при температуре от -45 до +40 °С.

Газовый трёхфазный генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением в контейнере **ARCTIC GG14-380 S** мощностью **14 кВт**

Основные преимущества генератора **ARCTIC GG14-380 S**

- ✓ Шумо-вибро-защитный кожух и глушитель обеспечивают низкий уровень производимого при работе шума 68 Дб, что позволяет комфортно эксплуатировать агрегат вблизи жилого дома.
- ✓ Защита от атмосферных и температурных воздействий;
- ✓ Уникальная система автоматических жалюзи, для циркуляции воздушных потоков внутри кожуха обеспечивает охлаждение двигателя и исключает перегрев генератора.
- ✓ Оригинальный двигатель REG 999;
- ✓ Итальянский синхронный генератор Месс Alte обеспечивает хорошее качество вырабатываемой электроэнергии;
- ✓ Может работать в ручном и автоматическом режимах, для автоматического включения понадобится дополнительная опция «блок автоматики» (ABP);
- ✓ Выбор топлива – метан/пропан-бутан/биогаз;
- ✓ Уникальная система смесеобразования;
- ✓ Надёжный запуск и работа при низком давлении газовой магистрали;
- ✓ Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя;
- ✓ Детали наших генераторов красятся методом порошковой окраски с антикоррозийным покрытием, что позволяет сохранять свой внешний вид на протяжении всего срока службы генератора;
- ✓ Гарантия 12 месяцев или 300 моточасов.



Отличительной особенностью электростанций «REG» является невысокая цена, обусловленная фактом производства внутри страны и высокое качество продукции.

Мы уверены в надёжности и высоком качестве наших решений и готовы поделиться этой уверенностью с вами!

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Номинальная мощность/Максимальная мощность МЕТАН | 12,5 /13,0 кВт |
| Номинальная мощность/Максимальная мощность ПРОПАН | 13,0/14,0 кВт |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
| Частота тока | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 380 В |
| Фаза | 3 |
| Сила тока | 63 А |
| Автоматический регулятор напряжения | Есть |
| Защита от перегрузки | Есть |
| Тип двигателя | REG 999 |
| Объем двигателя | 999 см3 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Мощность двигателя | 29.9 л.с./ 22 кВт |
| Частота вращения | 3000 об./мин. |
| Объем масляной системы | 2 л. |
| Расход топлива | 0,30 кг/кВт.ч. (пропан) / 0,40 м3/кВт.ч. (метан) |
| Способ запуска | Электростартер/Автоматический |
| Датчик уровня масла с автоматической остановкой двигателя | Есть |
| Уровень шума | 68 дБ |
| Вес | 245 кг |
| Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 1200x720x660 |

Газовый генератор резервного электроснабжения с воздушным охлаждением в контейнере

ARCTIC GG14-380 S с низким уровнем шума – идеальный выбор для резервного электроснабжения загородных домов, коттеджей, строительных площадок и других объектов.

В компании «Русинжгрупп» вы можете заказать установку и монтаж. Стоимость установки определяется после выезда мастера на объект.

**При заказе генератора с блоком АВР, установкой и монтажом,
скидка на генератор 15%**



Компания «Русинжгруп» представляет свою новую разработку - универсальный блок автоматики «АВР РИГ 3-1-63». Предназначен для автоматического запуска однофазных и трехфазных газовых и бензиновых электрогенераторов.

Основные узлы «АВР РИГ 3-1-63»:

1. контакторы и автоматы надежных производителей;
2. зарядное устройство для подзарядки АКБ электрогенератора;
3. автоматическое включение стартера двигателя электрогенератора;
4. автоматическое управление подачей топлива;
5. кнопка аварийного стопа;
6. световая индикация режимов работы оборудования.

Преимущества «АВР РИГ 3-1-63»:

1. простота и надежность;
2. универсальность по количеству фаз со «столба»;
3. простота подключения и монтажа;
4. таймер работы/отдыха;
5. Счетчик моточасов.

Стоимость универсального блока автоматики «АВР РИГ 3-1-63» - 28 560 руб.

Мы понимаем, что покупка генератора резервного электроснабжения — это серьёзный и обдуманный шаг, поэтому мы применяем индивидуальный подход к нуждам каждого клиента, предоставляем как можно больше информации, подбираем оборудование на основе Ваших потребностей и бюджета.

Если у Вас возникли вопросы по подбору или особенностям оборудования, звоните по телефону: +7-(495) 626-88-80; +7(495) 517-76-43 будем рады ответить на них, или по электронной почте: generatorplus@mail.ru

Подробнее о наших генераторах можно прочитать на сайте: www.generator1.ru